

AJ-D-SM-01

Emulator telecomanda

DESCRIERE

Emulatorul telecomanda AJ-D-SM-01 are 4 butoane si este folosit pentru copierea celor mai cunoscute 12 branduri de telecomenzi din lume.

SPECIFICATII

- Baterie: 23A (12V)
- 4 butoane programabile
- Dimensiuni: L 58mm X W 32mm X H 12mm
- Greutate: 40g

PROGRAMARE

Intrare in modul de programare- Tineti apasat butonul 1 si 2 in acelasi timp pana cand LED-ul clipeste. In acest moment lasati ambele butoane.

Selectare brand- Tineti apasat butonul care doriti sa fie programat si fiti atenti de cate ori clipeste LED-ul. De exemplu daca lasati LED-ul sa clipeasca de 2 ori, brand-ul trebuie sa fie BFT (pentru restul brandurilor consultati tabelul de mai jos). Dupa ce ati ales brandul dorit, confirmati alegerea facuta prin mentinerea apasata a butoanelor 3 si 4 in acelasi timp pana cand LED-ul clipeste.

Resetare- Tineti apasate butoanele 3 si 4 timp de 7 secunde pana cand LED-ul va clipi foarte repede.



Nr.de clipiri LED	Brand	Nr.de clipiri LED	Brand	Nr.de clipiri LED	Brand
1 scurt	 Nice Smile	2 scurte	 BFT	3 scurte	 Beninca Allmatic
4 scurte	 GBD	5 scurte	 Erreka standard	6 scurte	 DEA
7 scurte	 FOX	8 scurte	 Pujol Vario	9 scurte	 FAAC 433Mhz
1 lung	 Mutantcode	1 lung si 1 scurt	 Doorhan, Novoferm, Skymaster	1 lung si 2 scurte	 Aprimatic

Fisă tehnică



YLI ETERNIT ACCES srl

A.: Str. Haiducului 3A
400040 Cluj-Napoca
Romania

T.: 004 0264 484 989
F.: 004 0364 262 990
W.: www.yli.ro